

JBAT S1000/S2000/S1100/S2100 から機種変更されたお客様へ

このたびは 5577-J05-W および 5577-K05-W をご利用いただき誠にありがとうございます。
本書はJBAT S1000/S2000/S1100/S2100 から機種変更されたお客様への補足説明書になります。

初期値設定について

プリンター初期設定値が前機種（S1000/S2000/S1100/S2100）と異なる項目があります。前機種で使用していた設定に合わせてご利用ください。

設定方法については設置操作ガイドをご参照ください。

- 最大印字幅 [インチ ハバ]
連続用紙において、印刷できる水平方向の長さの最大値を設定します。
フロントトラクターおよびリアトラクターにおいて個別に設定できます。
前機種では出荷時の初期設定値は「13.6 インチ」でしたが、5577-J05-W/5577-K05-W では「13.2 インチ」になります。
- 連続紙用紙押さえ機能 [レンゾクシ オサエ]
連続用紙 1 枚目を上のローラーが、押さえる位置を変えるための機能です。
「ツウジョウ」の場合、1 ページ印字終了後に上ローラーを閉じます。
「トクシュ」の場合、用紙の先端が、上ローラーの位置にきた時に、閉じます。
前機種では出荷時の初期設定値は、「トクシュ」になっていましたが、5577-J05-W/5577-K05-W では「ツウジョウ」になります。
- 連続紙ローラー踏み替え機能 [ローラー フミカエ]
連続用紙の TOF 位置で行っているローラーの踏み替え動作の回数を変えるための機能です。フロントトラクターおよびリアトラクターにおいて個別に設定できます。
回数を変えることにより印刷処理時間が短縮します。
前機種では出荷時の初期設定値は、フロントトラクター・リアトラクターとも「10 ページニ 1 カイ」になっていましたが、5577-J05-W/5577-K05-W では「ページゴト」になります。

プリンタードライバーについて

5577-J05-W/5577-K05-W のドライバーを使用しての印字結果が前機種と異なる場合は、S1100/S2100 のドライバーをご使用ください。

Priot コンシェルジュ

iOS 用アプリ「Priot コンシェルジュ」は最新版を App Store からダウンロードしてご利用ください。